



Implementierungshandbuch Freistellinformation (IFTMBC 108)



Version 2.4

DAKOSY
Datenkommunikationssystem AG
Mattentwiete 2
20457 Hamburg
Telefon: **040 370 03 – 0** Fax: - 370

Erstellt von	UNIBOOK AK	2010
Geprüft von		
Freigegeben von		
Aktuelle Version auf:		
Datei		
Verwendungshinweis		



Änderungsnachweis

Version	Betr. Abschnitte	Grund	Name	Datum
2.4	Alle	Neuerstellung	Blanken	03/2010

Für Änderungsdienst, Entgegennahme und Bearbeitung von Kommentaren und Änderungsanträgen zu diesem Dokument ist folgende DAKOSY®-Stelle zuständig:

DAKOSY
Datenkommunikationssystem AG
- EDI Services -
Mattentwiete 2
20457 Hamburg
Telefon:040 / 37003-0
Fax: 040/37003-370
Email: info@dakosy.de

Konfigurationsdaten:

Das Dokument *iftmbc_108_2_4.doc* wurde mit dem Textverarbeitungsprogramm *Microsoft Word 2003* erstellt. Diagramme und Datenbeschreibungen wurden mit GEFEG.FX 6.1 generiert.



Inhaltsverzeichnis

1	DIE UNIBOOK FREISTELLINFORMATION („RELEASE INSTRUCTION“)	4
2	KENNZEICHNUNG DER FUNKTION DER IFTMBC	4
2.1	BUCHUNGSBESTÄTIGUNG ODER FREISTELLINFORMATION	4
2.2	ART DER BUCHUNGSBESTÄTIGUNG/FREISTELLINFORMATION	4
3	INHALT DER FREISTELLINFORMATION	5
4	SEGMENTBESCHREIBUNG	6



1 Die UNIBOOK Freistellinformation („Release Instruction“)

Die Nachricht für die Übermittlung von Freistellinformationen („Release Instruction“) wird in UNIBOOK als EDIFACT Nachricht vom Typ IFTMBC abgebildet.

Mit ihr informiert der Reeder den buchenden Spediteur über die Leercontainergestellung, d.h. Ort und Zeitpunkte, Kontaktinformationen und Frestellreferenz(en).

Diese Daten können dem Spediteur dann als Grundlage beispielsweise für einen Transportauftrag an den Trucker (nicht Bestandteil von UNIBOOK) dienen.

2 Kennzeichnung der Funktion der IFTMBC

2.1 Buchungsbestätigung oder Freistellinformation

Die Nachricht IFTMBC dient in UNIBOOK zum einen als Buchungsbestätigung. Zum anderen kann sie auch zur Übermittlung der Freistellinformationen – wie in vorliegendem Dokument beschrieben – zu gebuchten Containern dienen.

Ob eine IFTMBC als Bestätigung oder Freistellinformation zu verarbeiten ist, wird über den „Document Name Code“ (Datenelement 1001) im BGM-Segment gesteuert:

- **770:** Buchungsbestätigung
- **108:** Freistellinformation (nicht in diesem Guide beschrieben)

2.2 Art der Buchungsbestätigung/Freistellinformation

Für die Übermittlung von Freistellinformation(en) kann als Funktionscode (BGM-Segment, Element 1225) ausschließlich „AP“ angegeben werden.



3 Inhalt der Freistellinformation

Die IFTMBC 108 entspricht strukturell der IFTMBC 770, inhaltlich relevant sind jedoch nur die Segmente, welche sich mit der Bereitstellung und dem Transport der (Leer-)Container befassen. Im Wesentlichen sind dies die folgenden:

Wesentliche Pflichtelemente in der IFTMBC 108

Segment	Bezeichnung
SG18 / EQD	Containertyp
SG18 / EQD	Containernummer
SG18 / RFF+ATY	Pickup-Referenz
SG19/ NAD+CK	Depot-Code (zwecks Eindeutigkeit der PU-Ref)
SG19/ NAD+CK	Depot-Adresse

Darüber hinaus können in der IFTMBC 108 auch Angaben zu weiteren Details gemacht werden. Dies sind z.B. das Bereitstellungsdatum oder auch Turn-In Referenz und -Adresse.



4 Segmentbeschreibung



Zähler	Nr	Bez	St	MaxWdh	Ebene	Name
--------	----	-----	----	--------	-------	------

0000 1 **UNA** (1) C 1 0 Service string advice

Standard			Implementation	
Bez	Name	St Format	St Format	Anwendung / Bemerkung
UNA				
UNA1	Component data element separator	M an1	M an1	
UNA2	Data element separator	M an1	M an1	
UNA3	Decimal notation	M an1	M an1	
UNA4	Release indicator	M an1	M an1	
UNA5	Reserved for future use	M an1	M an1	
UNA6	Segment terminator	M an1	M an1	

Bemerkung:

Beispiel:



Zähler	Nr	Bez	St	MaxWdh	Ebene	Name
--------	----	-----	----	--------	-------	------

0000	2	UNB (1)	M	1	0	Interchange header
------	---	------------------	---	---	---	--------------------

Standard			Implementation		
Bez	Name	St Format	St Format	Anwendung / Bemerkung	
UNB					
S001	Syntax identifier	M	M		
0001	Syntax identifier	M a4	M a4	UNOC UN/ECE level C 3 Version 3	
0002	Syntax version number	M n1	M n1		
S002	Interchange sender	M	M		
0004	Sender identification	M an..35	M an..35		
0007	Partner identification code qualifier	C an..4	N	Not used	
0008	Address for reverse routing	C an..14	N	Not used	
S003	Interchange recipient	M	M		
0010	Recipient identification	M an..35	M an..35		
0007	Partner identification code qualifier	C an..4	N	Not used	
0014	Routing address	C an..14	N	Not used	
S004	Date/time of preparation	M	M		
0017	Date of preparation	M n6	M n6		
0019	Time of preparation	M n4	M n4		
0020	Interchange control reference	M an..14	M an..14		
S005	Recipient's reference, password	C	N		
0022	Recipient's reference/password	M an..14	N	Not used	
0025	Recipient's reference/password qualifier	C an2	N	Not used	
0026	Application reference	C an..14	C an..14		
0029	Processing priority code	C a1	C a1		
0031	Acknowledgement request	C n1	C n1		
0032	Communications agreement ID	C an..35	C an..35		
0035	Test indicator	C n1	C n1	1 Interchange is a test	

Bemerkung:**Beispiel:**



Zähler	Nr	Bez	St	MaxWdh	Ebene	Name
--------	----	-----	----	--------	-------	------

0000 3 **UNG** (1) C 1 0 Functional group header

Standard			Implementation	
Bez	Name	St Format	St Format	Anwendung / Bemerkung
UNG				
0038	Functional group identification	M an..6	M an..6	IFTMBC Booking confirmation message
S006	Application sender's identification	M	M	
0040	Sender identification	M an..35	M an..35	
0007	Partner identification code qualifier	C an..4	N	Not used
S007	Application recipient's identification	M	M	
0044	Recipient's identification	M an..35	M an..35	
0007	Partner identification code qualifier	C an..4	N	Not used
S004	Date/time of preparation	M	M	
0017	Date of preparation	M n6	M n6	
0019	Time of preparation	M n4	M n4	
0048	Functional group reference number	M an..14	M an..14	
0051	Controlling agency	M an..2	M an..2	UN UN/CEFACT
S008	Message version	M	M	
0052	Message version number	M an..3	M an..3	D Draft version/UN/EDIFACT Directory
0054	Message release number	M an..3	M an..3	00A Release 2000 - A
0057	Association assigned code	C an..6	C an..6	
0058	Application password	C an..14	N	Not used

Bemerkung:

Beispiel:



Zähler	Nr	Bez	St	MaxWdh	Ebene	Name
--------	----	-----	----	--------	-------	------

0010	4	UNH (1)	M	1	0	Nachrichten-Kopfsegment
------	---	------------------	---	---	---	-------------------------

Standard			Implementation	
Bez	Name	St Format	St Format	Anwendung / Bemerkung
UNH				
0062	Message reference number	M an..14	M an..14	
S009	Message identifier	M	M	
0065	Message type	M an..6	M an..6	IFTMBC Booking confirmation message
0052	Message version number	M an..3	M an..3	D Draft version/UN/EDIFACT Directory
0054	Message release number	M an..3	M an..3	00A Release 2000 - A
0051	Controlling agency	M an..2	M an..2	UN UN/CEFACT
0057	Association assigned code	C an..6	C an..6	
0068	Common access reference	C an..35	N	Not used
S010	Status of the transfer	C	N	
0070	Sequence of transfers	M n..2	N	Not used
0073	First and last transfer	C a1	N	Not used

Bemerkung:**Beispiel:**



Zähler	Nr	Bez	St	MaxWdh	Ebene	Name
0020	5	BGM (1)	M	1	0	Beginn der Nachricht

Standard			Implementation	
Bez	Name	St Format	St Format	Anwendung / Bemerkung
BGM				
C002	Dokumenten-/ Nachrichtenname	C	C	
1001	Dokumentenname, Code	C an..3	C an..3	108 Transport equipment empty release instruction
1131	Codeliste, Code	C an..3	N	Not used
3055	Verantwortliche Stelle für die Codepflege, Code	C an..3	N	Not used
1000	Dokumentenname	C an..35	N	Not used
C106	Dokumenten-/Nachrichten- Identifikation	C	C	
1004	Dokumentenummer	C an..35	C an..35	
1056	Versionsnummer	C an..9	C an..9	
1060	Revisionsnummer	C an..6	N	Not used
1225	Nachrichtenfunktion, Code	C an..3	C an..3	9 Original 1 Cancellation 5 Replace
4343	Art der Antwort, Code	C an..3	N	Not used

Bemerkung:

Beispiel:



Zähler	Nr	Bez	St	MaxWdh	Ebene	Name
--------	----	-----	----	--------	-------	------

0030 6 **CTA** (1) C 1 0 Ansprechpartner

Standard			Implementation	
Bez	Name	St Format	St Format	Anwendung / Bemerkung
CTA				
3139	Funktion des Ansprechpartners, Code	C an..3	C an..3	MS Nachrichtenabsender-Kontakt
C056	Abteilung oder Bearbeiter	C	C	
3413	Abteilung oder Bearbeiter, Code	C an..17	C an..17	
3412	Abteilung oder Bearbeiter	C an..35	C an..35	

Bemerkung:

Beispiel:



Zähler	Nr	Bez	St	MaxWdh	Ebene	Name
--------	----	-----	----	--------	-------	------

0040 7 **COM** (1) C 9 1 Kommunikationsverbindung

Standard			Implementation	
Bez	Name	St Format	St Format	Anwendung / Bemerkung
COM				
C076	Kommunikationsverbindung	M	M	
3148	Kommunikationsnummer	M an..512	M an..512	
3155	Kommunikationsnummer, Qualifier	M an..3	M an..3	TE Telefon FX Telefax EM Elektronische Post

Bemerkung:

Beispiel:



Zähler	Nr	Bez	St	MaxWdh	Ebene	Name
--------	----	-----	----	--------	-------	------

0050	8	DTM (1)	C	1	1	Datum/Uhrzeit/Zeitspanne
------	---	------------------	---	---	---	--------------------------

Standard			Implementation	
Bez	Name	St Format	St Format	Anwendung / Bemerkung
DTM				
C507	Datum/Uhrzeit/Zeitspanne	M	M	
2005	Datums- oder Uhrzeits- oder Zeitspannen-Funktion, Qualifier	M an..3	M an..3	137 Dokumenten-/Nachrichtendatum/-zeit
2380	Datum oder Uhrzeit oder Zeitspanne, Wert	C an..35	C an..35	
2379	Datums- oder Uhrzeit- oder Zeitspannen-Format, Code	C an..3	C an..3	203 CCYYMMDDHHMM

Bemerkung:

Beispiel:



Zähler	Nr	Bez	St	MaxWdh	Ebene	Name
--------	----	-----	----	--------	-------	------

0060 9 **TSR** (1) C 1 1 Service-Anforderungen an den Transport

Standard			Implementation	
Bez	Name	St Format	St Format	Anwendung / Bemerkung
TSR				
C536	Vertrags- und Beförderungsbedingung	C	C	
4065	Vertrags- und Beförderungsbedingung, Code	M an..3	M an..3	27 Door-to-door 28 Door-to-pier 29 Pier-to-door 30 Pier-to-pier
1131	Codeliste, Code	C an..3	N	Not used
3055	Verantwortliche Stelle für die Codepflege, Code	C an..3	N	Not used
C233	Dienstleistung	C	C	
7273	Service-Anforderung, Code	M an..3	M an..3	2 Full loads
1131	Codeliste, Code	C an..3	N	Not used
3055	Verantwortliche Stelle für die Codepflege, Code	C an..3	N	Not used
7273	Service-Anforderung, Code	C an..3	N	Not used
1131	Codeliste, Code	C an..3	N	Not used
3055	Verantwortliche Stelle für die Codepflege, Code	C an..3	N	Not used
C537	Transportdringlichkeit	C	N	
4219	Transportleistungspriorität, Code	M an..3	N	Not used
1131	Codeliste, Code	C an..3	N	Not used
3055	Verantwortliche Stelle für die Codepflege, Code	C an..3	N	Not used
C703	Ladungsbeschaffenheit	C	N	
7085	Ladungsart-Klassifizierung, Code	M an..3	N	Not used
1131	Codeliste, Code	C an..3	N	Not used
3055	Verantwortliche Stelle für die Codepflege, Code	C an..3	N	Not used

Bemerkung:

Beispiel:



Zähler	Nr	Bez	St	MaxWdh	Ebene	Name
--------	----	-----	----	--------	-------	------

0070	10	FTX (1)	C	99	1	Freier Text
------	----	------------------	---	----	---	-------------

Standard			Implementation	
Bez	Name	St Format	St Format	Anwendung / Bemerkung
FTX				
4451	Textbezug, Qualifier	M an..3	M an..3	AAI General information
4453	Textfunktion, Code	C an..3	C an..3	
C107	Text-Referenz	C	C	
4441	Freier Text, Code	M an..17	M an..17	
1131	Codeliste, Code	C an..3	N	Not used
3055	Verantwortliche Stelle für die Codepflege, Code	C an..3	N	Not used
C108	Text	C	C	
4440	Freier Text	M an..512	M an..512	
4440	Freier Text	C an..512	C an..512	
4440	Freier Text	C an..512	C an..512	
4440	Freier Text	C an..512	C an..512	
4440	Freier Text	C an..512	C an..512	
3453	Sprachenname, Code	C an..3	C an..3	EN English DE German FR French
4447	Textformat, Code	C an..3	N	Not used

Bemerkung:**Beispiel:**



Zähler	Nr	Bez	St	MaxWdh	Ebene	Name
0130		SG2 (1)	C	1	1	RFF
0140	11	RFF (1)	M	1	1	Referenzangaben

Standard			Implementation	
Bez	Name	St Format	St Format	Anwendung / Bemerkung
RFF				
C506	Referenz	M	M	
1153	Referenz, Qualifier	M an..3	M an..3	ABO Originator's reference
1154	Referenz, Identifikation	C an..35	C an..35	
1156	Zeilennummer	C an..6	N	Not used
4000	Referenzversion, Identifikation	C an..35	N	Not used
1060	Revisionsnummer	C an..6	N	Not used

Bemerkung:

Beispiel:



Zähler	Nr	Bez	St	MaxWdh	Ebene	Name
0130		SG2 (2)	C	1	1	RFF
0140	12	RFF (1)	M	1	1	Referenzangaben

Standard			Implementation	
Bez	Name	St Format	St Format	Anwendung / Bemerkung
RFF				
C506	Referenz	M	M	
1153	Referenz, Qualifier	M an..3	M an..3	BN Booking reference number
1154	Referenz, Identifikation	C an..35	C an..35	
1156	Zeilennummer	C an..6	N	Not used
4000	Referenzversion, Identifikation	C an..35	N	Not used
1060	Revisionsnummer	C an..6	N	Not used

Bemerkung:

Beispiel:



Zähler	Nr	Bez	St	MaxWdh	Ebene	Name
0130		SG2 (3)	C	5	1	RFF
0140	13	RFF (1)	M	1	1	Referenzangaben

Standard			Implementation	
Bez	Name	St Format	St Format	Anwendung / Bemerkung
RFF				
C506	Referenz	M	M	
1153	Referenz, Qualifier	M an..3	M an..3	FF Freight forwarder's reference number ANT Consignee's reference CT Contract number CU Consignor's reference number SRN Shipment reference number
1154	Referenz, Identifikation	C an..35	C an..35	
1156	Zeilennummer	C an..6	N	Not used
4000	Referenzversion, Identifikation	C an..35	N	Not used
1060	Revisionsnummer	C an..6	N	Not used

Bemerkung:

Beispiel:



Zähler	Nr	Bez	St	MaxWdh	Ebene	Name
0170		SG3 (1)	C	1	1	TDT-SG4
0180	14	TDT (1)	M	1	1	Transporteinzelheiten

Standard			Implementation	
Bez	Name	St Format	St Format	Anwendung / Bemerkung
TDT				
8051	Transportstrecke/-abschnitt, Qualifier	M an..3	M an..3	12 At departure
8028	Transportmittel- Reisewegnummer	C an..17	C an..17	
C220	Art des Transportes	C	C	
8067	Transportart, Code	C an..3	C an..3	1 Maritime transport 2 Rail transport 3 Road transport 8 Inland water transport 23 Trailers or road vehicles being transported by rail 83 Trailers or road vehicles being transported by river barge
8066	Transportart	C an..17	N	Not used
C228	Transportmittel	C	C	
8179	Art des Transportmittels, Code	C an..8	C an..8	
8178	Art des Transportmittels	C an..17	N	Not used
C040	Frachtführer	C	C	
3127	Frachtführer, Nummer	C an..17	C an..17	
1131	Codeliste, Code	C an..3	N	Not used
3055	Verantwortliche Stelle für die Codepflege, Code	C an..3	N	Not used
3128	Frachtführer	C an..35	N	Not used
8101	Transitrichtungsanzeiger, Code	C an..3	C an..3	
C401	Besonderer Transport, Information	C	C	
8457	Besonderer Transport, Grund, Code	M an..3	M an..3	
8459	Besonderer Transport, Verantwortlichkeit, Code	M an..3	N	Not used
7130	Kunden- Sendungsfreigabenummer	C an..17	N	Not used
C222	Transportmittel-Identifikation	C	C	
8213	Transportmittel, Identifikation	C an..9	C an..9	
1131	Codeliste, Code	C an..3	C an..3	103 Call sign directory 146 Means of transport identification 11 Lloyd's register of shipping
3055	Verantwortliche Stelle für die Codepflege, Code	C an..3	C an..3	
8212	Transportmittel	C an..35	C an..35	
8453	Nationalität des Transportmittels, Code	C an..3	C an..3	
8281	Transportmittel- Eigentumsanzeiger, Code	C an..3	N	Not used

Bemerkung:

Beispiel:



Zähler	Nr	Bez	St	MaxWdh	Ebene	Name
0170		SG3 (1)	C	1	1	TDT-SG4
0210		SG4 (1)	C	1	2	LOC-DTM
0220	15	LOC (1)	M	1	2	Ortsangabe

Standard			Implementation	
Bez	Name	St Format	St Format	Anwendung / Bemerkung
LOC				
3227	Ortsangabe, Qualifier	M an..3	M an..3	80 Place of despatch
C517	Ortsangabe	C	C	
3225	Ortsangabe, Code	C an..25	C an..25	
1131	Codeliste, Code	C an..3	C an..3	
3055	Verantwortliche Stelle für die Codepflege, Code	C an..3	C an..3	
3224	Ortsangabe	C an..256	C an..256	
C519	Zugehöriger Ort 1, Identifikation	C	N	
3223	Erster zugehöriger Platz/Ort, Code	C an..25	N	Not used
1131	Codeliste, Code	C an..3	N	Not used
3055	Verantwortliche Stelle für die Codepflege, Code	C an..3	N	Not used
3222	Erster zugehöriger Platz/Ort	C an..70	N	Not used
C553	Zugehöriger Ort 2, Identifikation	C	N	
3233	Zweiter zugehöriger Platz/Ort, Code	C an..25	N	Not used
1131	Codeliste, Code	C an..3	N	Not used
3055	Verantwortliche Stelle für die Codepflege, Code	C an..3	N	Not used
3232	Zweiter zugehöriger Platz/Ort	C an..70	N	Not used
5479	Zuordnung/Zusammenhang, Code	C an..3	N	Not used

Bemerkung:

Beispiel:



Zähler	Nr	Bez	St	MaxWdh	Ebene	Name
0170		SG3 (1)	C	1	1	TDT-SG4
0210		SG4 (1)	C	1	2	LOC-DTM
0230	16	DTM (1)	C	1	3	Datum/Uhrzeit/Zeitspanne

Standard			Implementation	
Bez	Name	St Format	St Format	Anwendung / Bemerkung
DTM				
C507	Datum/Uhrzeit/Zeitspanne	M	M	
2005	Datums- oder Uhrzeits- oder Zeitspannen-Funktion, Qualifier	M an..3	M an..3	44 Availability
2380	Datum oder Uhrzeit oder Zeitspanne, Wert	C an..35	C an..35	
2379	Datums- oder Uhrzeit- oder Zeitspannen-Format, Code	C an..3	C an..3	102 CCYYMMDD

Bemerkung:

Beispiel:



Zähler	Nr	Bez	St	MaxWdh	Ebene	Name
0170		SG3 (1)	C	1	1	TDT-SG4
0210		SG4 (2)	C	1	2	LOC-DTM
0220	17	LOC (1)	M	1	2	Ortsangabe

Standard			Implementation	
Bez	Name	St Format	St Format	Anwendung / Bemerkung
LOC				
3227	Ortsangabe, Qualifier	M an..3	M an..3	76 Original port of loading
C517	Ortsangabe	C	C	
3225	Ortsangabe, Code	C an..25	C an..25	
1131	Codeliste, Code	C an..3	C an..3	
3055	Verantwortliche Stelle für die Codepflege, Code	C an..3	C an..3	
3224	Ortsangabe	C an..256	C an..256	
C519	Zugehöriger Ort 1, Identifikation	C	N	
3223	Erster zugehöriger Platz/Ort, Code	C an..25	N	Not used
1131	Codeliste, Code	C an..3	N	Not used
3055	Verantwortliche Stelle für die Codepflege, Code	C an..3	N	Not used
3222	Erster zugehöriger Platz/Ort	C an..70	N	Not used
C553	Zugehöriger Ort 2, Identifikation	C	N	
3233	Zweiter zugehöriger Platz/Ort, Code	C an..25	N	Not used
1131	Codeliste, Code	C an..3	N	Not used
3055	Verantwortliche Stelle für die Codepflege, Code	C an..3	N	Not used
3232	Zweiter zugehöriger Platz/Ort	C an..70	N	Not used
5479	Zuordnung/Zusammenhang, Code	C an..3	N	Not used

Bemerkung:

Beispiel:



Zähler	Nr	Bez	St	MaxWdh	Ebene	Name
0170		SG3 (1)	C	1	1	TDT-SG4
0210		SG4 (2)	C	1	2	LOC-DTM
0230	18	DTM (1)	C	1	3	Datum/Uhrzeit/Zeitspanne

Standard			Implementation	
Bez	Name	St Format	St Format	Anwendung / Bemerkung
DTM				
C507	Datum/Uhrzeit/Zeitspanne	M	M	
2005	Datums- oder Uhrzeits- oder Zeitspannen-Funktion, Qualifier	M an..3	M an..3	133 Departure date/time, estimated
2380	Datum oder Uhrzeit oder Zeitspanne, Wert	C an..35	C an..35	
2379	Datums- oder Uhrzeit- oder Zeitspannen-Format, Code	C an..3	C an..3	102 CCYYMMDD

Bemerkung:**Beispiel:**



Zähler	Nr	Bez	St	MaxWdh	Ebene	Name
0170		SG3 (2)	C	1	1	TDT-SG4
0180	19	TDT (1)	M	1	1	Transporteinzelheiten

Standard			Implementation	
Bez	Name	St Format	St Format	Anwendung / Bemerkung
TDT				
8051	Transportstrecke/-abschnitt, Qualifier	M an..3	M an..3	10 Pre-carriage transport
8028	Transportmittel- Reisewegnummer	C an..17	C an..17	
C220	Art des Transportes	C	C	
8067	Transportart, Code	C an..3	C an..3	1 Maritime transport 2 Rail transport 3 Road transport 8 Inland water transport 23 Trailers or road vehicles being transported by rail 83 Trailers or road vehicles being transported by river barge
8066	Transportart	C an..17	N	Not used
C228	Transportmittel	C	C	
8179	Art des Transportmittels, Code	C an..8	C an..8	
8178	Art des Transportmittels	C an..17	N	Not used
C040	Frachtführer	C	C	
3127	Frachtführer, Nummer	C an..17	C an..17	
1131	Codeliste, Code	C an..3	C an..3	172 Carriers
3055	Verantwortliche Stelle für die Codepflege, Code	C an..3	C an..3	20 BIC (Bureau International des Containeurs)
3128	Frachtführer	C an..35	N	Not used
8101	Transitrichtungsanzeiger, Code	C an..3	C an..3	
C401	Besonderer Transport, Information	C	C	
8457	Besonderer Transport, Grund, Code	M an..3	M an..3	
8459	Besonderer Transport, Verantwortlichkeit, Code	M an..3	N	Not used
7130	Kunden-Sendungsfreigabenummer	C an..17	N	Not used
C222	Transportmittel-Identifikation	C	C	
8213	Transportmittel, Identifikation	C an..9	C an..9	
1131	Codeliste, Code	C an..3	C an..3	103 Call sign directory 146 Means of transport identification 11 Lloyd's register of shipping
3055	Verantwortliche Stelle für die Codepflege, Code	C an..3	C an..3	
8212	Transportmittel	C an..35	C an..35	
8453	Nationalität des Transportmittels, Code	C an..3	C an..3	
8281	Transportmittel-Eigentumsanzeiger, Code	C an..3	N	Not used

Bemerkung:

Beispiel:



Zähler	Nr	Bez	St	MaxWdh	Ebene	Name
0170		SG3 (2)	C	1	1	TDT-SG4
0210		SG4 (1)	C	1	2	LOC-DTM
0220	20	LOC (1)	M	1	2	Ortsangabe

Standard			Implementation	
Bez	Name	St Format	St Format	Anwendung / Bemerkung
LOC				
3227	Ortsangabe, Qualifier	M an..3	M an..3	76 Original port of loading
C517	Ortsangabe	C	C	
3225	Ortsangabe, Code	C an..25	C an..25	
1131	Codeliste, Code	C an..3	C an..3	
3055	Verantwortliche Stelle für die Codepflege, Code	C an..3	C an..3	
3224	Ortsangabe	C an..256	C an..256	
C519	Zugehöriger Ort 1, Identifikation	C	N	
3223	Erster zugehöriger Platz/Ort, Code	C an..25	N	Not used
1131	Codeliste, Code	C an..3	N	Not used
3055	Verantwortliche Stelle für die Codepflege, Code	C an..3	N	Not used
3222	Erster zugehöriger Platz/Ort	C an..70	N	Not used
C553	Zugehöriger Ort 2, Identifikation	C	N	
3233	Zweiter zugehöriger Platz/Ort, Code	C an..25	N	Not used
1131	Codeliste, Code	C an..3	N	Not used
3055	Verantwortliche Stelle für die Codepflege, Code	C an..3	N	Not used
3232	Zweiter zugehöriger Platz/Ort	C an..70	N	Not used
5479	Zuordnung/Zusammenhang, Code	C an..3	N	Not used

Bemerkung:

Beispiel:



Zähler	Nr	Bez	St	MaxWdh	Ebene	Name
0170		SG3 (2)	C	1	1	TDT-SG4
0210		SG4 (1)	C	1	2	LOC-DTM
0230	21	DTM (1)	C	1	3	Datum/Uhrzeit/Zeitspanne

Standard			Implementation	
Bez	Name	St Format	St Format	Anwendung / Bemerkung
DTM				
C507	Datum/Uhrzeit/Zeitspanne	M	M	
2005	Datums- oder Uhrzeits- oder Zeitspannen-Funktion, Qualifier	M an..3	M an..3	133 Departure date/time, estimated
2380	Datum oder Uhrzeit oder Zeitspanne, Wert	C an..35	C an..35	
2379	Datums- oder Uhrzeit- oder Zeitspannen-Format, Code	C an..3	C an..3	102 CCYYMMDD

Bemerkung:**Beispiel:**



Zähler	Nr	Bez	St	MaxWdh	Ebene	Name
0170		SG3 (2)	C	1	1	TDT-SG4
0210		SG4 (2)	C	2	2	LOC-DTM
0220	22	LOC (1)	M	1	2	Ortsangabe

Standard			Implementation	
Bez	Name	St Format	St Format	Anwendung / Bemerkung
LOC				
3227	Ortsangabe, Qualifier	M an..3	M an..3	9 Place/port of loading
C517	Ortsangabe	C	C	
3225	Ortsangabe, Code	C an..25	C an..25	
1131	Codeliste, Code	C an..3	C an..3	
3055	Verantwortliche Stelle für die Codepflege, Code	C an..3	C an..3	
3224	Ortsangabe	C an..256	C an..256	
C519	Zugehöriger Ort 1, Identifikation	C	N	
3223	Erster zugehöriger Platz/Ort, Code	C an..25	N	Not used
1131	Codeliste, Code	C an..3	N	Not used
3055	Verantwortliche Stelle für die Codepflege, Code	C an..3	N	Not used
3222	Erster zugehöriger Platz/Ort	C an..70	N	Not used
C553	Zugehöriger Ort 2, Identifikation	C	N	
3233	Zweiter zugehöriger Platz/Ort, Code	C an..25	N	Not used
1131	Codeliste, Code	C an..3	N	Not used
3055	Verantwortliche Stelle für die Codepflege, Code	C an..3	N	Not used
3232	Zweiter zugehöriger Platz/Ort	C an..70	N	Not used
5479	Zuordnung/Zusammenhang, Code	C an..3	N	Not used

Bemerkung:

Beispiel:



Zähler	Nr	Bez	St	MaxWdh	Ebene	Name
0170		SG3 (2)	C	1	1	TDT-SG4
0210		SG4 (2)	C	2	2	LOC-DTM
0230	23	DTM (1)	C	1	3	Datum/Uhrzeit/Zeitspanne

Standard			Implementation	
Bez	Name	St Format	St Format	Anwendung / Bemerkung
DTM				
C507	Datum/Uhrzeit/Zeitspanne	M	M	
2005	Datums- oder Uhrzeits- oder Zeitspannen-Funktion, Qualifier	M an..3	M an..3	133 Departure date/time, estimated
2380	Datum oder Uhrzeit oder Zeitspanne, Wert	C an..35	C an..35	
2379	Datums- oder Uhrzeit- oder Zeitspannen-Format, Code	C an..3	C an..3	102 CCYYMMDD

Bemerkung:**Beispiel:**



Zähler	Nr	Bez	St	MaxWdh	Ebene	Name
0170		SG3 (3)	C	1	1	TDT-SG4-SG5
0180	24	TDT (1)	M	1	1	Transporteinzelheiten

Standard			Implementation	
Bez	Name	St Format	St Format	Anwendung / Bemerkung
TDT				
8051	Transportstrecke/-abschnitt, Qualifier	M an..3	M an..3	20 Main-carriage transport
8028	Transportmittel-Reisewegnummer	C an..17	C an..17	
C220	Art des Transportes	C	C	
8067	Transportart, Code	C an..3	C an..3	1 Maritime transport 2 Rail transport 3 Road transport 8 Inland water transport 23 Trailers or road vehicles being transported by rail 83 Trailers or road vehicles being transported by river barge
8066	Transportart	C an..17	N	Not used
C228	Transportmittel	C	C	
8179	Art des Transportmittels, Code	C an..8	C an..8	
8178	Art des Transportmittels	C an..17	N	Not used
C040	Frachtführer	C	C	
3127	Frachtführer, Nummer	C an..17	C an..17	
1131	Codeliste, Code	C an..3	C an..3	172 Carriers
3055	Verantwortliche Stelle für die Codepflege, Code	C an..3	C an..3	20 BIC (Bureau International des Containeurs)
3128	Frachtführer	C an..35	N	Not used
8101	Transitrichtungsanzeiger, Code	C an..3	C an..3	
C401	Besonderer Transport, Information	C	C	
8457	Besonderer Transport, Grund, Code	M an..3	M an..3	
8459	Besonderer Transport, Verantwortlichkeit, Code	M an..3	N	Not used
7130	Kunden-Sendungsfreigabenummer	C an..17	N	Not used
C222	Transportmittel-Identifikation	C	C	
8213	Transportmittel, Identifikation	C an..9	C an..9	
1131	Codeliste, Code	C an..3	C an..3	103 Call sign directory 146 Means of transport identification 11 Lloyd's register of shipping
3055	Verantwortliche Stelle für die Codepflege, Code	C an..3	C an..3	
8212	Transportmittel	C an..35	C an..35	
8453	Nationalität des Transportmittels, Code	C an..3	C an..3	
8281	Transportmittel-Eigentumsanzeiger, Code	C an..3	N	Not used

Bemerkung:

Beispiel:



Zähler	Nr	Bez	St	MaxWdh	Ebene	Name
0170		SG3 (3)	C	1	1	TDT-SG4-SG5
0210		SG4 (1)	C	2	2	LOC-DTM
0220	25	LOC (1)	M	1	2	Ortsangabe

Standard			Implementation	
Bez	Name	St Format	St Format	Anwendung / Bemerkung
LOC				
3227	Ortsangabe, Qualifier	M an..3	M an..3	9 Place/port of loading
C517	Ortsangabe	C	C	
3225	Ortsangabe, Code	C an..25	C an..25	
1131	Codeliste, Code	C an..3	C an..3	
3055	Verantwortliche Stelle für die Codepflege, Code	C an..3	C an..3	
3224	Ortsangabe	C an..256	C an..256	
C519	Zugehöriger Ort 1, Identifikation	C	N	
3223	Erster zugehöriger Platz/Ort, Code	C an..25	N	Not used
1131	Codeliste, Code	C an..3	N	Not used
3055	Verantwortliche Stelle für die Codepflege, Code	C an..3	N	Not used
3222	Erster zugehöriger Platz/Ort	C an..70	N	Not used
C553	Zugehöriger Ort 2, Identifikation	C	N	
3233	Zweiter zugehöriger Platz/Ort, Code	C an..25	N	Not used
1131	Codeliste, Code	C an..3	N	Not used
3055	Verantwortliche Stelle für die Codepflege, Code	C an..3	N	Not used
3232	Zweiter zugehöriger Platz/Ort	C an..70	N	Not used
5479	Zuordnung/Zusammenhang, Code	C an..3	N	Not used

Bemerkung:

Beispiel:



Zähler	Nr	Bez	St	MaxWdh	Ebene	Name
0170		SG3 (3)	C	1	1	TDT-SG4-SG5
0210		SG4 (1)	C	2	2	LOC-DTM
0230	26	DTM (1)	C	1	3	Datum/Uhrzeit/Zeitspanne

Standard			Implementation	
Bez	Name	St Format	St Format	Anwendung / Bemerkung
DTM				
C507	Datum/Uhrzeit/Zeitspanne	M	M	
2005	Datums- oder Uhrzeits- oder Zeitspannen-Funktion, Qualifier	M an..3	M an..3	133 Departure date/time, estimated
2380	Datum oder Uhrzeit oder Zeitspanne, Wert	C an..35	C an..35	
2379	Datums- oder Uhrzeit- oder Zeitspannen-Format, Code	C an..3	C an..3	102 CCYYMMDD

Bemerkung:**Beispiel:**



Zähler	Nr	Bez	St	MaxWdh	Ebene	Name
0170		SG3 (3)	C	1	1	TDT-SG4-SG5
0210		SG4 (2)	C	1	2	LOC-DTM
0220	27	LOC (1)	M	1	2	Ortsangabe

Standard			Implementation	
Bez	Name	St Format	St Format	Anwendung / Bemerkung
LOC				
3227	Ortsangabe, Qualifier	M an..3	M an..3	12 Port of discharge
C517	Ortsangabe	C	C	
3225	Ortsangabe, Code	C an..25	C an..25	
1131	Codeliste, Code	C an..3	C an..3	
3055	Verantwortliche Stelle für die Codepflege, Code	C an..3	C an..3	
3224	Ortsangabe	C an..256	C an..256	
C519	Zugehöriger Ort 1, Identifikation	C	N	
3223	Erster zugehöriger Platz/Ort, Code	C an..25	N	Not used
1131	Codeliste, Code	C an..3	N	Not used
3055	Verantwortliche Stelle für die Codepflege, Code	C an..3	N	Not used
3222	Erster zugehöriger Platz/Ort	C an..70	N	Not used
C553	Zugehöriger Ort 2, Identifikation	C	N	
3233	Zweiter zugehöriger Platz/Ort, Code	C an..25	N	Not used
1131	Codeliste, Code	C an..3	N	Not used
3055	Verantwortliche Stelle für die Codepflege, Code	C an..3	N	Not used
3232	Zweiter zugehöriger Platz/Ort	C an..70	N	Not used
5479	Zuordnung/Zusammenhang, Code	C an..3	N	Not used

Bemerkung:

Beispiel:



Zähler	Nr	Bez	St	MaxWdh	Ebene	Name
0170		SG3 (3)	C	1	1	TDT-SG4-SG5
0210		SG4 (2)	C	1	2	LOC-DTM
0230	28	DTM (1)	C	1	3	Datum/Uhrzeit/Zeitspanne

Standard			Implementation	
Bez	Name	St Format	St Format	Anwendung / Bemerkung
DTM				
C507	Datum/Uhrzeit/Zeitspanne	M	M	
2005	Datums- oder Uhrzeits- oder Zeitspannen-Funktion, Qualifier	M an..3	M an..3	132 Arrival date/time, estimated
2380	Datum oder Uhrzeit oder Zeitspanne, Wert	C an..35	C an..35	
2379	Datums- oder Uhrzeit- oder Zeitspannen-Format, Code	C an..3	C an..3	102 CCYYMMDD

Bemerkung:**Beispiel:**



Zähler	Nr	Bez	St	MaxWdh	Ebene	Name
0170		SG3 (3)	C	1	1	TDT-SG4-SG5
0240		SG5 (1)	C	2	2	RFF
0250	29	RFF (1)	M	1	2	Referenzangaben

Standard			Implementation	
Bez	Name	St Format	St Format	Anwendung / Bemerkung
RFF				
C506	Referenz	M	M	
1153	Referenz, Qualifier	M an..3	M an..3	CRN Conveyance reference number VM Vessel identification
1154	Referenz, Identifikation	C an..35	C an..35	
1156	Zeilennummer	C an..6	N	Not used
4000	Referenzversion, Identifikation	C an..35	N	Not used
1060	Revisionsnummer	C an..6	N	Not used

Bemerkung:

Beispiel:



Zähler	Nr	Bez	St	MaxWdh	Ebene	Name
0170		SG3 (4)	C	1	1	TDT-SG4-SG5
0180	30	TDT (1)	M	1	1	Transporteinzelheiten

Standard			Implementation	
Bez	Name	St Format	St Format	Anwendung / Bemerkung
TDT				
8051	Transportstrecke/-abschnitt, Qualifier	M an..3	M an..3	30 On-carriage transport/ Nachlauf
8028	Transportmittel- Reisewegnummer	C an..17	C an..17	
C220	Art des Transportes	C	C	
8067	Transportart, Code	C an..3	C an..3	1 Maritime transport 2 Rail transport 3 Road transport 8 Inland water transport 23 Trailers or road vehicles being transported by rail 83 Trailers or road vehicles being transported by river barge
8066	Transportart	C an..17	N	Not used
C228	Transportmittel	C	C	
8179	Art des Transportmittels, Code	C an..8	C an..8	
8178	Art des Transportmittels	C an..17	N	Not used
C040	Frachtführer	C	C	
3127	Frachtführer, Nummer	C an..17	C an..17	
1131	Codeliste, Code	C an..3	C an..3	172 Carriers
3055	Verantwortliche Stelle für die Codepflege, Code	C an..3	C an..3	20 BIC (Bureau International des Containeurs)
3128	Frachtführer	C an..35	N	Not used
8101	Transitrichtungsanzeiger, Code	C an..3	C an..3	
C401	Besonderer Transport, Information	C	C	
8457	Besonderer Transport, Grund, Code	M an..3	M an..3	
8459	Besonderer Transport, Verantwortlichkeit, Code	M an..3	N	Not used
7130	Kunden-Sendungsfreigabenummer	C an..17	N	Not used
C222	Transportmittel-Identifikation	C	C	
8213	Transportmittel, Identifikation	C an..9	C an..9	
1131	Codeliste, Code	C an..3	C an..3	103 Call sign directory 146 Means of transport identification 11 Lloyd's register of shipping
3055	Verantwortliche Stelle für die Codepflege, Code	C an..3	C an..3	
8212	Transportmittel	C an..35	C an..35	
8453	Nationalität des Transportmittels, Code	C an..3	C an..3	
8281	Transportmittel-Eigentumsanzeiger, Code	C an..3	N	Not used

Bemerkung:

Beispiel:



Zähler	Nr	Bez	St	MaxWdh	Ebene	Name
0170		SG3 (4)	C	1	1	TDT-SG4-SG5
0210		SG4 (1)	C	1	2	LOC-DTM
0220	31	LOC (1)	M	1	2	Ortsangabe

Standard			Implementation	
Bez	Name	St Format	St Format	Anwendung / Bemerkung
LOC				
3227	Ortsangabe, Qualifier	M an..3	M an..3	12 Port of discharge
C517	Ortsangabe	C	C	
3225	Ortsangabe, Code	C an..25	C an..25	
1131	Codeliste, Code	C an..3	C an..3	
3055	Verantwortliche Stelle für die Codepflege, Code	C an..3	C an..3	
3224	Ortsangabe	C an..256	C an..256	
C519	Zugehöriger Ort 1, Identifikation	C	N	
3223	Erster zugehöriger Platz/Ort, Code	C an..25	N	Not used
1131	Codeliste, Code	C an..3	N	Not used
3055	Verantwortliche Stelle für die Codepflege, Code	C an..3	N	Not used
3222	Erster zugehöriger Platz/Ort	C an..70	N	Not used
C553	Zugehöriger Ort 2, Identifikation	C	N	
3233	Zweiter zugehöriger Platz/Ort, Code	C an..25	N	Not used
1131	Codeliste, Code	C an..3	N	Not used
3055	Verantwortliche Stelle für die Codepflege, Code	C an..3	N	Not used
3232	Zweiter zugehöriger Platz/Ort	C an..70	N	Not used
5479	Zuordnung/Zusammenhang, Code	C an..3	N	Not used

Bemerkung:

Beispiel:



Zähler	Nr	Bez	St	MaxWdh	Ebene	Name
0170		SG3 (4)	C	1	1	TDT-SG4-SG5
0210		SG4 (1)	C	1	2	LOC-DTM
0230	32	DTM (1)	C	1	3	Datum/Uhrzeit/Zeitspanne

Standard			Implementation	
Bez	Name	St Format	St Format	Anwendung / Bemerkung
DTM				
C507	Datum/Uhrzeit/Zeitspanne	M	M	
2005	Datums- oder Uhrzeits- oder Zeitspannen-Funktion, Qualifier	M an..3	M an..3	132 Arrival date/time, estimated
2380	Datum oder Uhrzeit oder Zeitspanne, Wert	C an..35	C an..35	
2379	Datums- oder Uhrzeit- oder Zeitspannen-Format, Code	C an..3	C an..3	102 CCYYMMDD

Bemerkung:

Beispiel:



Zähler	Nr	Bez	St	MaxWdh	Ebene	Name
0170		SG3 (4)	C	1	1	TDT-SG4-SG5
0210		SG4 (2)	C	1	2	LOC-DTM
0220	33	LOC (1)	M	1	2	Ortsangabe

Standard			Implementation	
Bez	Name	St Format	St Format	Anwendung / Bemerkung
LOC				
3227	Ortsangabe, Qualifier	M an..3	M an..3	170 Final port of discharge
C517	Ortsangabe	C	C	
3225	Ortsangabe, Code	C an..25	C an..25	
1131	Codeliste, Code	C an..3	C an..3	
3055	Verantwortliche Stelle für die Codepflege, Code	C an..3	C an..3	
3224	Ortsangabe	C an..256	C an..256	
C519	Zugehöriger Ort 1, Identifikation	C	N	
3223	Erster zugehöriger Platz/Ort, Code	C an..25	N	Not used
1131	Codeliste, Code	C an..3	N	Not used
3055	Verantwortliche Stelle für die Codepflege, Code	C an..3	N	Not used
3222	Erster zugehöriger Platz/Ort	C an..70	N	Not used
C553	Zugehöriger Ort 2, Identifikation	C	N	
3233	Zweiter zugehöriger Platz/Ort, Code	C an..25	N	Not used
1131	Codeliste, Code	C an..3	N	Not used
3055	Verantwortliche Stelle für die Codepflege, Code	C an..3	N	Not used
3232	Zweiter zugehöriger Platz/Ort	C an..70	N	Not used
5479	Zuordnung/Zusammenhang, Code	C an..3	N	Not used

Bemerkung:

Beispiel:



Zähler	Nr	Bez	St	MaxWdh	Ebene	Name
0170		SG3 (4)	C	1	1	TDT-SG4-SG5
0210		SG4 (2)	C	1	2	LOC-DTM
0230	34	DTM (1)	C	1	3	Datum/Uhrzeit/Zeitspanne

Standard			Implementation	
Bez	Name	St Format	St Format	Anwendung / Bemerkung
DTM				
C507	Datum/Uhrzeit/Zeitspanne	M	M	
2005	Datums- oder Uhrzeits- oder Zeitspannen-Funktion, Qualifier	M an..3	M an..3	132 Arrival date/time, estimated
2380	Datum oder Uhrzeit oder Zeitspanne, Wert	C an..35	C an..35	
2379	Datums- oder Uhrzeit- oder Zeitspannen-Format, Code	C an..3	C an..3	102 CCYYMMDD

Bemerkung:

Beispiel:



Zähler	Nr	Bez	St	MaxWdh	Ebene	Name
0170		SG3 (4)	C	1	1	TDT-SG4-SG5
0240		SG5 (1)	C	2	2	RFF
0250	35	RFF (1)	M	1	2	Referenzangaben

Standard			Implementation	
Bez	Name	St Format	St Format	Anwendung / Bemerkung
RFF				
C506	Referenz	M	M	
1153	Referenz, Qualifier	M an..3	M an..3	CRN Conveyance reference number VM Vessel identification
1154	Referenz, Identifikation	C an..35	C an..35	
1156	Zeilennummer	C an..6	N	Not used
4000	Referenzversion, Identifikation	C an..35	N	Not used
1060	Revisionsnummer	C an..6	N	Not used

Bemerkung:

Beispiel:



Zähler	Nr	Bez	St	MaxWdh	Ebene	Name
0170		SG3 (5)	C	1	1	TDT-SG4
0180	36	TDT (1)	M	1	1	Transporteinzelheiten

Standard			Implementation	
Bez	Name	St Format	St Format	Anwendung / Bemerkung
TDT				
8051	Transportstrecke/-abschnitt, Qualifier	M an..3	M an..3	13 At destination
8028	Transportmittel- Reisewegnummer	C an..17	C an..17	
C220	Art des Transportes	C	C	
8067	Transportart, Code	C an..3	C an..3	1 Maritime transport 2 Rail transport 3 Road transport 8 Inland water transport 23 Trailers or road vehicles being transported by rail 83 Trailers or road vehicles being transported by river barge
8066	Transportart	C an..17	N	Not used
C228	Transportmittel	C	C	
8179	Art des Transportmittels, Code	C an..8	C an..8	
8178	Art des Transportmittels	C an..17	N	Not used
C040	Frachtführer	C	C	
3127	Frachtführer, Nummer	C an..17	C an..17	
1131	Codeliste, Code	C an..3	C an..3	172 Carriers
3055	Verantwortliche Stelle für die Codepflege, Code	C an..3	C an..3	20 BIC (Bureau International des Containeurs)
3128	Frachtführer	C an..35	N	Not used
8101	Transitrichtungsanzeiger, Code	C an..3	C an..3	
C401	Besonderer Transport, Information	C	C	
8457	Besonderer Transport, Grund, Code	M an..3	M an..3	
8459	Besonderer Transport, Verantwortlichkeit, Code	M an..3	N	Not used
7130	Kunden-Sendungsfreigabenummer	C an..17	N	Not used
C222	Transportmittel-Identifikation	C	C	
8213	Transportmittel, Identifikation	C an..9	C an..9	
1131	Codeliste, Code	C an..3	C an..3	103 Call sign directory 146 Means of transport identification 11 Lloyd's register of shipping
3055	Verantwortliche Stelle für die Codepflege, Code	C an..3	C an..3	
8212	Transportmittel	C an..35	C an..35	
8453	Nationalität des Transportmittels, Code	C an..3	C an..3	
8281	Transportmittel-Eigentumsanzeiger, Code	C an..3	N	Not used

Bemerkung:

Beispiel:



Zähler	Nr	Bez	St	MaxWdh	Ebene	Name
0170		SG3 (5)	C	1	1	TDT-SG4
0210		SG4 (1)	C	1	2	LOC-DTM
0220	37	LOC (1)	M	1	2	Ortsangabe

Standard			Implementation	
Bez	Name	St Format	St Format	Anwendung / Bemerkung
LOC				
3227	Ortsangabe, Qualifier	M an..3	M an..3	170 Final port of discharge
C517	Ortsangabe	C	C	
3225	Ortsangabe, Code	C an..25	C an..25	
1131	Codeliste, Code	C an..3	C an..3	
3055	Verantwortliche Stelle für die Codepflege, Code	C an..3	C an..3	
3224	Ortsangabe	C an..256	C an..256	
C519	Zugehöriger Ort 1, Identifikation	C	N	
3223	Erster zugehöriger Platz/Ort, Code	C an..25	N	Not used
1131	Codeliste, Code	C an..3	N	Not used
3055	Verantwortliche Stelle für die Codepflege, Code	C an..3	N	Not used
3222	Erster zugehöriger Platz/Ort	C an..70	N	Not used
C553	Zugehöriger Ort 2, Identifikation	C	N	
3233	Zweiter zugehöriger Platz/Ort, Code	C an..25	N	Not used
1131	Codeliste, Code	C an..3	N	Not used
3055	Verantwortliche Stelle für die Codepflege, Code	C an..3	N	Not used
3232	Zweiter zugehöriger Platz/Ort	C an..70	N	Not used
5479	Zuordnung/Zusammenhang, Code	C an..3	N	Not used

Bemerkung:

Beispiel:



Zähler	Nr	Bez	St	MaxWdh	Ebene	Name
0170		SG3 (5)	C	1	1	TDT-SG4
0210		SG4 (1)	C	1	2	LOC-DTM
0230	38	DTM (1)	C	1	3	Datum/Uhrzeit/Zeitspanne

Standard			Implementation	
Bez	Name	St Format	St Format	Anwendung / Bemerkung
DTM				
C507	Datum/Uhrzeit/Zeitspanne	M	M	
2005	Datums- oder Uhrzeits- oder Zeitspannen-Funktion, Qualifier	M an..3	M an..3	132 Arrival date/time, estimated
2380	Datum oder Uhrzeit oder Zeitspanne, Wert	C an..35	C an..35	
2379	Datums- oder Uhrzeit- oder Zeitspannen-Format, Code	C an..3	C an..3	102 CCYYMMDD

Bemerkung:**Beispiel:**



Zähler	Nr	Bez	St	MaxWdh	Ebene	Name
0170		SG3 (5)	C	1	1	TDT-SG4
0210		SG4 (2)	C	1	2	LOC-DTM
0220	39	LOC (1)	M	1	2	Ortsangabe

Standard			Implementation	
Bez	Name	St Format	St Format	Anwendung / Bemerkung
LOC				
3227	Ortsangabe, Qualifier	M an..3	M an..3	8 Place of destination
C517	Ortsangabe	C	C	
3225	Ortsangabe, Code	C an..25	C an..25	
1131	Codeliste, Code	C an..3	C an..3	
3055	Verantwortliche Stelle für die Codepflege, Code	C an..3	C an..3	
3224	Ortsangabe	C an..256	C an..256	
C519	Zugehöriger Ort 1, Identifikation	C	N	
3223	Erster zugehöriger Platz/Ort, Code	C an..25	N	Not used
1131	Codeliste, Code	C an..3	N	Not used
3055	Verantwortliche Stelle für die Codepflege, Code	C an..3	N	Not used
3222	Erster zugehöriger Platz/Ort	C an..70	N	Not used
C553	Zugehöriger Ort 2, Identifikation	C	N	
3233	Zweiter zugehöriger Platz/Ort, Code	C an..25	N	Not used
1131	Codeliste, Code	C an..3	N	Not used
3055	Verantwortliche Stelle für die Codepflege, Code	C an..3	N	Not used
3232	Zweiter zugehöriger Platz/Ort	C an..70	N	Not used
5479	Zuordnung/Zusammenhang, Code	C an..3	N	Not used

Bemerkung:

Beispiel:



Zähler	Nr	Bez	St	MaxWdh	Ebene	Name
0170		SG3 (5)	C	1	1	TDT-SG4
0210		SG4 (2)	C	1	2	LOC-DTM
0230	40	DTM (1)	C	1	3	Datum/Uhrzeit/Zeitspanne

Standard			Implementation	
Bez	Name	St Format	St Format	Anwendung / Bemerkung
DTM				
C507	Datum/Uhrzeit/Zeitspanne	M	M	
2005	Datums- oder Uhrzeits- oder Zeitspannen-Funktion, Qualifier	M an..3	M an..3	2 Delivery date/time, requested
2380	Datum oder Uhrzeit oder Zeitspanne, Wert	C an..35	C an..35	
2379	Datums- oder Uhrzeit- oder Zeitspannen-Format, Code	C an..3	C an..3	102 CCYYMMDD

Bemerkung:**Beispiel:**



Zähler	Nr	Bez	St	MaxWdh	Ebene	Name
0270		SG6 (1)	C	1	1	NAD
0280	41	NAD (1)	M	1	1	Name und Anschrift

Standard			Implementation	
Bez	Name	St Format	St Format	Anwendung / Bemerkung
NAD				
3035	Beteiligter, Qualifier	M an..3	M an..3	GF Slot charter party/ Booking party
C082	Identifikation des Beteiligten	C	C	
3039	Beteiligter, Identifikation	M an..35	M an..35	
1131	Codeliste, Code	C an..3	N	Not used
3055	Verantwortliche Stelle für die Codepflege, Code	C an..3	N	Not used
C058	Name und Anschrift	C	C	
3124	Zeile für Name und Anschrift	M an..35	M an..35	
3124	Zeile für Name und Anschrift	C an..35	C an..35	
3124	Zeile für Name und Anschrift	C an..35	C an..35	
3124	Zeile für Name und Anschrift	C an..35	C an..35	
3124	Zeile für Name und Anschrift	C an..35	C an..35	
C080	Name des Beteiligten	C	C	
3036	Beteiligter	M an..35	M an..35	
3036	Beteiligter	C an..35	C an..35	
3036	Beteiligter	C an..35	C an..35	
3036	Beteiligter	C an..35	C an..35	
3036	Beteiligter	C an..35	C an..35	
3045	Format für den Namen des Beteiligten, Code	C an..3	C an..3	
C059	Straße	C	C	
3042	Straße und Hausnummer oder Postfach	M an..35	M an..35	
3042	Straße und Hausnummer oder Postfach	C an..35	C an..35	
3042	Straße und Hausnummer oder Postfach	C an..35	C an..35	
3042	Straße und Hausnummer oder Postfach	C an..35	C an..35	
3164	Ort	C an..35	C an..35	
C819	Region/Bundesland, Einzelheiten	C	C	
3229	Name einer Region/eines Bundeslandes, Code	C an..9	C an..9	
1131	Codeliste, Code	C an..3	C an..3	
3055	Verantwortliche Stelle für die Codepflege, Code	C an..3	C an..3	
3228	Region/Bundesland	C an..35	C an..35	
3251	Postleitzahl, Code	C an..17	C an..17	
3207	Ländername, Code	C an..3	C an..3	

Bemerkung:

Beispiel:



Zähler	Nr	Bez	St	MaxWdh	Ebene	Name
0270		SG6 (2)	C	1	1	NAD
0280	42	NAD (1)	M	1	1	Name und Anschrift

Standard			Implementation	
Bez	Name	St Format	St Format	Anwendung / Bemerkung
NAD				
3035	Beteiligter, Qualifier	M an..3	M an..3	CA Carrier
C082	Identifikation des Beteiligten	C	C	
3039	Beteiligter, Identifikation	M an..35	M an..35	
1131	Codeliste, Code	C an..3	N	Not used
3055	Verantwortliche Stelle für die Codepflege, Code	C an..3	N	Not used
C058	Name und Anschrift	C	C	
3124	Zeile für Name und Anschrift	M an..35	M an..35	
3124	Zeile für Name und Anschrift	C an..35	C an..35	
3124	Zeile für Name und Anschrift	C an..35	C an..35	
3124	Zeile für Name und Anschrift	C an..35	C an..35	
3124	Zeile für Name und Anschrift	C an..35	C an..35	
C080	Name des Beteiligten	C	C	
3036	Beteiligter	M an..35	M an..35	
3036	Beteiligter	C an..35	C an..35	
3036	Beteiligter	C an..35	C an..35	
3036	Beteiligter	C an..35	C an..35	
3036	Beteiligter	C an..35	C an..35	
3045	Format für den Namen des Beteiligten, Code	C an..3	C an..3	
C059	Straße	C	C	
3042	Straße und Hausnummer oder Postfach	M an..35	M an..35	
3042	Straße und Hausnummer oder Postfach	C an..35	C an..35	
3042	Straße und Hausnummer oder Postfach	C an..35	C an..35	
3042	Straße und Hausnummer oder Postfach	C an..35	C an..35	
3164	Ort	C an..35	C an..35	
C819	Region/Bundesland, Einzelheiten	C	C	
3229	Name einer Region/eines Bundeslandes, Code	C an..9	C an..9	
1131	Codeliste, Code	C an..3	C an..3	
3055	Verantwortliche Stelle für die Codepflege, Code	C an..3	C an..3	
3228	Region/Bundesland	C an..35	C an..35	
3251	Postleitzahl, Code	C an..17	C an..17	
3207	Ländername, Code	C an..3	C an..3	

Bemerkung:

Beispiel:



Zähler	Nr	Bez	St	MaxWdh	Ebene	Name
0270		SG6 (3)	C	1	1	NAD
0280	43	NAD (1)	M	1	1	Name und Anschrift

Standard			Implementation	
Bez	Name	St Format	St Format	Anwendung / Bemerkung
NAD				
3035	Beteiligter, Qualifier	M an..3	M an..3	CG Carrier's agent
C082	Identifikation des Beteiligten	C	C	
3039	Beteiligter, Identifikation	M an..35	M an..35	
1131	Codelliste, Code	C an..3	N	Not used
3055	Verantwortliche Stelle für die Codepflege, Code	C an..3	N	Not used
C058	Name und Anschrift	C	C	
3124	Zeile für Name und Anschrift	M an..35	M an..35	
3124	Zeile für Name und Anschrift	C an..35	C an..35	
3124	Zeile für Name und Anschrift	C an..35	C an..35	
3124	Zeile für Name und Anschrift	C an..35	C an..35	
3124	Zeile für Name und Anschrift	C an..35	C an..35	
C080	Name des Beteiligten	C	C	
3036	Beteiligter	M an..35	M an..35	
3036	Beteiligter	C an..35	C an..35	
3036	Beteiligter	C an..35	C an..35	
3036	Beteiligter	C an..35	C an..35	
3036	Beteiligter	C an..35	C an..35	
3045	Format für den Namen des Beteiligten, Code	C an..3	C an..3	
C059	Straße	C	C	
3042	Straße und Hausnummer oder Postfach	M an..35	M an..35	
3042	Straße und Hausnummer oder Postfach	C an..35	C an..35	
3042	Straße und Hausnummer oder Postfach	C an..35	C an..35	
3042	Straße und Hausnummer oder Postfach	C an..35	C an..35	
3164	Ort	C an..35	C an..35	
C819	Region/Bundesland, Einzelheiten	C	C	
3229	Name einer Region/eines Bundeslandes, Code	C an..9	C an..9	
1131	Codelliste, Code	C an..3	C an..3	
3055	Verantwortliche Stelle für die Codepflege, Code	C an..3	C an..3	
3228	Region/Bundesland	C an..35	C an..35	
3251	Postleitzahl, Code	C an..17	C an..17	
3207	Ländername, Code	C an..3	C an..3	

Bemerkung:

Beispiel:



Zähler	Nr	Bez	St	MaxWdh	Ebene	Name
0270		SG6 (4)	C	1	1	NAD-SG7
0280	44	NAD (1)	M	1	1	Name und Anschrift

Standard			Implementation	
Bez	Name	St Format	St Format	Anwendung / Bemerkung
NAD				
3035	Beteiligter, Qualifier	M an..3	M an..3	SF Ship from
C082	Identifikation des Beteiligten	C	C	
3039	Beteiligter, Identifikation	M an..35	M an..35	
1131	Codeliste, Code	C an..3	N	Not used
3055	Verantwortliche Stelle für die Codepflege, Code	C an..3	N	Not used
C058	Name und Anschrift	C	C	
3124	Zeile für Name und Anschrift	M an..35	M an..35	
3124	Zeile für Name und Anschrift	C an..35	C an..35	
3124	Zeile für Name und Anschrift	C an..35	C an..35	
3124	Zeile für Name und Anschrift	C an..35	C an..35	
3124	Zeile für Name und Anschrift	C an..35	C an..35	
C080	Name des Beteiligten	C	C	
3036	Beteiligter	M an..35	M an..35	
3036	Beteiligter	C an..35	C an..35	
3036	Beteiligter	C an..35	C an..35	
3036	Beteiligter	C an..35	C an..35	
3036	Beteiligter	C an..35	C an..35	
3045	Format für den Namen des Beteiligten, Code	C an..3	C an..3	
C059	Straße	C	C	
3042	Straße und Hausnummer oder Postfach	M an..35	M an..35	
3042	Straße und Hausnummer oder Postfach	C an..35	C an..35	
3042	Straße und Hausnummer oder Postfach	C an..35	C an..35	
3042	Straße und Hausnummer oder Postfach	C an..35	C an..35	
3164	Ort	C an..35	C an..35	
C819	Region/Bundesland, Einzelheiten	C	C	
3229	Name einer Region/eines Bundeslandes, Code	C an..9	C an..9	
1131	Codeliste, Code	C an..3	C an..3	
3055	Verantwortliche Stelle für die Codepflege, Code	C an..3	C an..3	
3228	Region/Bundesland	C an..35	C an..35	
3251	Postleitzahl, Code	C an..17	C an..17	
3207	Ländername, Code	C an..3	C an..3	DE GERMANY

Bemerkung:**Beispiel:**



Zähler	Nr	Bez	St	MaxWdh	Ebene	Name
0270		SG6 (4)	C	1	1	NAD-SG7
0300		SG7 (1)	C	1	2	CTA-COM
0310	45	CTA (1)	M	1	2	Ansprechpartner

Standard			Implementation	
Bez	Name	St Format	St Format	Anwendung / Bemerkung
CTA				
3139	Funktion des Ansprechpartners, Code	C an..3	C an..3	IC Information contact
C056	Abteilung oder Bearbeiter	C	C	
3413	Abteilung oder Bearbeiter, Code	C an..17	C an..17	
3412	Abteilung oder Bearbeiter	C an..35	C an..35	

Bemerkung:

Beispiel:



Zähler	Nr	Bez	St	MaxWdh	Ebene	Name
0270		SG6 (4)	C	1	1	NAD-SG7
0300		SG7 (1)	C	1	2	CTA-COM
0320	46	COM (1)	C	3	3	Kommunikationsverbindung

Standard			Implementation	
Bez	Name	St Format	St Format	Anwendung / Bemerkung
COM				
C076	Kommunikationsverbindung	M	M	
3148	Kommunikationsnummer	M an..512	M an..512	
3155	Kommunikationsnummer, Qualifier	M an..3	M an..3	TE Telephone FX Telefax EM Electronic mail

Bemerkung:

Beispiel:



Zähler	Nr	Bez	St	MaxWdh	Ebene	Name
0270		SG6 (5)	C	1	1	NAD-SG7
0280	47	NAD (1)	M	1	1	Name und Anschrift

Standard			Implementation	
Bez	Name	St Format	St Format	Anwendung / Bemerkung
NAD				
3035	Beteiligter, Qualifier	M an..3	M an..3	ST Ship to
C082	Identifikation des Beteiligten	C	C	
3039	Beteiligter, Identifikation	M an..35	M an..35	
1131	Codeliste, Code	C an..3	N	Not used
3055	Verantwortliche Stelle für die Codepflege, Code	C an..3	N	Not used
C058	Name und Anschrift	C	C	
3124	Zeile für Name und Anschrift	M an..35	M an..35	
3124	Zeile für Name und Anschrift	C an..35	C an..35	
3124	Zeile für Name und Anschrift	C an..35	C an..35	
3124	Zeile für Name und Anschrift	C an..35	C an..35	
3124	Zeile für Name und Anschrift	C an..35	C an..35	
C080	Name des Beteiligten	C	C	
3036	Beteiligter	M an..35	M an..35	
3036	Beteiligter	C an..35	C an..35	
3036	Beteiligter	C an..35	C an..35	
3036	Beteiligter	C an..35	C an..35	
3036	Beteiligter	C an..35	C an..35	
3045	Format für den Namen des Beteiligten, Code	C an..3	C an..3	
C059	Straße	C	C	
3042	Straße und Hausnummer oder Postfach	M an..35	M an..35	
3042	Straße und Hausnummer oder Postfach	C an..35	C an..35	
3042	Straße und Hausnummer oder Postfach	C an..35	C an..35	
3042	Straße und Hausnummer oder Postfach	C an..35	C an..35	
3164	Ort	C an..35	C an..35	
C819	Region/Bundesland, Einzelheiten	C	C	
3229	Name einer Region/eines Bundeslandes, Code	C an..9	C an..9	
1131	Codeliste, Code	C an..3	C an..3	
3055	Verantwortliche Stelle für die Codepflege, Code	C an..3	C an..3	
3228	Region/Bundesland	C an..35	C an..35	
3251	Postleitzahl, Code	C an..17	C an..17	
3207	Ländername, Code	C an..3	C an..3	DE GERMANY

Bemerkung:

Beispiel:



Zähler	Nr	Bez	St	MaxWdh	Ebene	Name
0270		SG6 (5)	C	1	1	NAD-SG7
0300		SG7 (1)	C	1	2	CTA-COM
0310	48	CTA (1)	M	1	2	Ansprechpartner

Standard			Implementation	
Bez	Name	St Format	St Format	Anwendung / Bemerkung
CTA				
3139	Funktion des Ansprechpartners, Code	C an..3	C an..3	IC Information contact
C056	Abteilung oder Bearbeiter	C	C	
3413	Abteilung oder Bearbeiter, Code	C an..17	C an..17	
3412	Abteilung oder Bearbeiter	C an..35	C an..35	

Bemerkung:

Beispiel:



Zähler	Nr	Bez	St	MaxWdh	Ebene	Name
0270		SG6 (5)	C	1	1	NAD-SG7
0300		SG7 (1)	C	1	2	CTA-COM
0320	49	COM (1)	C	3	3	Kommunikationsverbindung

Standard			Implementation	
Bez	Name	St Format	St Format	Anwendung / Bemerkung
COM				
C076	Kommunikationsverbindung	M	M	
3148	Kommunikationsnummer	M an..512	M an..512	
3155	Kommunikationsnummer, Qualifier	M an..3	M an..3	TE Telephone FX Telefax EM Electronic mail

Bemerkung:

Beispiel:



Zähler	Nr	Bez	St	MaxWdh	Ebene	Name
0270		SG6 (6)	C	1	1	NAD-SG7
0280	50	NAD (1)	M	1	1	Name und Anschrift

Standard			Implementation	
Bez	Name	St Format	St Format	Anwendung / Bemerkung
NAD				
3035	Beteiligter, Qualifier	M an..3	M an..3	FW Freight forwarder CZ Consignor CN Consignee N1 Notify party no. 1 N2 Notify party no. 2 CG Carrier's agent IV Invoicee
C082	Identifikation des Beteiligten	C	C	
3039	Beteiligter, Identifikation	M an..35	M an..35	
1131	Codeliste, Code	C an..3	N	Not used
3055	Verantwortliche Stelle für die Codepflege, Code	C an..3	N	Not used
C058	Name und Anschrift	C	C	
3124	Zeile für Name und Anschrift	M an..35	M an..35	
3124	Zeile für Name und Anschrift	C an..35	C an..35	
3124	Zeile für Name und Anschrift	C an..35	C an..35	
3124	Zeile für Name und Anschrift	C an..35	C an..35	
3124	Zeile für Name und Anschrift	C an..35	C an..35	
C080	Name des Beteiligten	C	C	
3036	Beteiligter	M an..35	M an..35	
3036	Beteiligter	C an..35	C an..35	
3036	Beteiligter	C an..35	C an..35	
3036	Beteiligter	C an..35	C an..35	
3036	Beteiligter	C an..35	C an..35	
3045	Format für den Namen des Beteiligten, Code	C an..3	C an..3	
C059	Straße	C	C	
3042	Straße und Hausnummer oder Postfach	M an..35	M an..35	
3042	Straße und Hausnummer oder Postfach	C an..35	C an..35	
3042	Straße und Hausnummer oder Postfach	C an..35	C an..35	
3042	Straße und Hausnummer oder Postfach	C an..35	C an..35	
3164	Ort	C an..35	C an..35	
C819	Region/Bundesland, Einzelheiten	C	C	
3229	Name einer Region/eines Bundeslandes, Code	C an..9	C an..9	
1131	Codeliste, Code	C an..3	C an..3	
3055	Verantwortliche Stelle für die Codepflege, Code	C an..3	C an..3	
3228	Region/Bundesland	C an..35	C an..35	
3251	Postleitzahl, Code	C an..17	C an..17	
3207	Ländername, Code	C an..3	C an..3	DE GERMANY

Bemerkung:

Beispiel:



Zähler	Nr	Bez	St	MaxWdh	Ebene	Name
0270		SG6 (6)	C	1	1	NAD-SG7
0300		SG7 (1)	C	1	2	CTA-COM
0310	51	CTA (1)	M	1	2	Ansprechpartner

Standard			Implementation	
Bez	Name	St Format	St Format	Anwendung / Bemerkung
CTA				
3139	Funktion des Ansprechpartners, Code	C an..3	C an..3	IC Information contact
C056	Abteilung oder Bearbeiter	C	C	
3413	Abteilung oder Bearbeiter, Code	C an..17	C an..17	
3412	Abteilung oder Bearbeiter	C an..35	C an..35	

Bemerkung:

Beispiel:



Zähler	Nr	Bez	St	MaxWdh	Ebene	Name
0270		SG6 (6)	C	1	1	NAD-SG7
0300		SG7 (1)	C	1	2	CTA-COM
0320	52	COM (1)	C	3	3	Kommunikationsverbindung

Standard			Implementation	
Bez	Name	St Format	St Format	Anwendung / Bemerkung
COM				
C076	Kommunikationsverbindung	M	M	
3148	Kommunikationsnummer	M an..512	M an..512	
3155	Kommunikationsnummer, Qualifier	M an..3	M an..3	TE Telephone FX Telefax EM Electronic mail

Bemerkung:

Beispiel:



Zähler	Nr	Bez	St	MaxWdh	Ebene	Name
0390		SG9 (1)	C	1	1	GID
0400	53	GID (1)	M	1	1	Sendungspositionseinzelheiten

Standard			Implementation	
Bez	Name	St Format	St Format	Anwendung / Bemerkung
GID				
1496	Sendungsposition	C n..5	C n..5	
C213	Anzahl und Art von Packstücken	C	C	
7224	Packstückemenge	C n..8	C n..8	
7065	Art der Verpackung, Code	C an..17	C an..17	BX Box
1131	Codelliste, Code	C an..3	C an..3	
3055	Verantwortliche Stelle für die Codepflege, Code	C an..3	C an..3	
7064	Art der Verpackung	C an..35	C an..35	
7233	Verpackungsbezogene Informationen, Code	C an..3	N	Not used
C213	Anzahl und Art von Packstücken	C	N	
7224	Packstückemenge	C n..8	N	Not used
7065	Art der Verpackung, Code	C an..17	N	Not used
1131	Codelliste, Code	C an..3	N	Not used
3055	Verantwortliche Stelle für die Codepflege, Code	C an..3	N	Not used
7064	Art der Verpackung	C an..35	N	Not used
7233	Verpackungsbezogene Informationen, Code	C an..3	N	Not used
C213	Anzahl und Art von Packstücken	C	N	
7224	Packstückemenge	C n..8	N	Not used
7065	Art der Verpackung, Code	C an..17	N	Not used
1131	Codelliste, Code	C an..3	N	Not used
3055	Verantwortliche Stelle für die Codepflege, Code	C an..3	N	Not used
7064	Art der Verpackung	C an..35	N	Not used
7233	Verpackungsbezogene Informationen, Code	C an..3	N	Not used
C213	Anzahl und Art von Packstücken	C	N	
7224	Packstückemenge	C n..8	N	Not used
7065	Art der Verpackung, Code	C an..17	N	Not used
1131	Codelliste, Code	C an..3	N	Not used
3055	Verantwortliche Stelle für die Codepflege, Code	C an..3	N	Not used
7064	Art der Verpackung	C an..35	N	Not used
7233	Verpackungsbezogene Informationen, Code	C an..3	N	Not used
C213	Anzahl und Art von Packstücken	C	N	
7224	Packstückemenge	C n..8	N	Not used
7065	Art der Verpackung, Code	C an..17	N	Not used
1131	Codelliste, Code	C an..3	N	Not used
3055	Verantwortliche Stelle für die Codepflege, Code	C an..3	N	Not used
7064	Art der Verpackung	C an..35	N	Not used
7233	Verpackungsbezogene Informationen, Code	C an..3	N	Not used

Bemerkung:

Beispiel:



Zähler	Nr	Bez	St	MaxWdh	Ebene	Name
0390		SG9 (2)	C	1	1	GID
0400	54	GID (1)	M	1	1	Sendungspositionseinzelheiten

Standard			Implementation	
Bez	Name	St Format	St Format	Anwendung / Bemerkung
GID				
1496	Sendungsposition	C n..5	C n..5	
C213	Anzahl und Art von Packstücken	C	C	
7224	Packstückemenge	C n..8	C n..8	
7065	Art der Verpackung, Code	C an..17	N	Not used
1131	Codelliste, Code	C an..3	N	Not used
3055	Verantwortliche Stelle für die Codepflege, Code	C an..3	N	Not used
7064	Art der Verpackung	C an..35	N	Not used
7233	Verpackungsbezogene Informationen, Code	C an..3	N	Not used
C213	Anzahl und Art von Packstücken	C	C	
7224	Packstückemenge	C n..8	C n..8	
7065	Art der Verpackung, Code	C an..17	C an..17	CT Carton
1131	Codelliste, Code	C an..3	C an..3	
3055	Verantwortliche Stelle für die Codepflege, Code	C an..3	C an..3	
7064	Art der Verpackung	C an..35	C an..35	
7233	Verpackungsbezogene Informationen, Code	C an..3	N	Not used
C213	Anzahl und Art von Packstücken	C	N	
7224	Packstückemenge	C n..8	N	Not used
7065	Art der Verpackung, Code	C an..17	N	Not used
1131	Codelliste, Code	C an..3	N	Not used
3055	Verantwortliche Stelle für die Codepflege, Code	C an..3	N	Not used
7064	Art der Verpackung	C an..35	N	Not used
7233	Verpackungsbezogene Informationen, Code	C an..3	N	Not used
C213	Anzahl und Art von Packstücken	C	N	
7224	Packstückemenge	C n..8	N	Not used
7065	Art der Verpackung, Code	C an..17	N	Not used
1131	Codelliste, Code	C an..3	N	Not used
3055	Verantwortliche Stelle für die Codepflege, Code	C an..3	N	Not used
7064	Art der Verpackung	C an..35	N	Not used
7233	Verpackungsbezogene Informationen, Code	C an..3	N	Not used
C213	Anzahl und Art von Packstücken	C	N	
7224	Packstückemenge	C n..8	N	Not used
7065	Art der Verpackung, Code	C an..17	N	Not used
1131	Codelliste, Code	C an..3	N	Not used
3055	Verantwortliche Stelle für die Codepflege, Code	C an..3	N	Not used
7064	Art der Verpackung	C an..35	N	Not used
7233	Verpackungsbezogene Informationen, Code	C an..3	N	Not used

Bemerkung:

Beispiel:



Zähler	Nr	Bez	St	MaxWdh	Ebene	Name
0390		SG9 (3)	C	1	1	GID
0400	55	GID (1)	M	1	1	Sendungspositionseinzelheiten

Standard			Implementation		
Bez	Name	St Format	St Format	Anwendung / Bemerkung	
GID					
1496	Sendungsposition	C n..5	C n..5		
C213	Anzahl und Art von Packstücken	C	C		
7224	Packstückemenge	C n..8	C n..8		
7065	Art der Verpackung, Code	C an..17	N	Not used	
1131	Codelliste, Code	C an..3	N	Not used	
3055	Verantwortliche Stelle für die Codepflege, Code	C an..3	N	Not used	
7064	Art der Verpackung	C an..35	N	Not used	
7233	Verpackungsbezogene Informationen, Code	C an..3	N	Not used	
C213	Anzahl und Art von Packstücken	C	C		
7224	Packstückemenge	C n..8	C n..8		
7065	Art der Verpackung, Code	C an..17	C an..17		
1131	Codelliste, Code	C an..3	C an..3		
3055	Verantwortliche Stelle für die Codepflege, Code	C an..3	C an..3		
7064	Art der Verpackung	C an..35	C an..35		
7233	Verpackungsbezogene Informationen, Code	C an..3	C an..3		
C213	Anzahl und Art von Packstücken	C	C		
7224	Packstückemenge	C n..8	C n..8		
7065	Art der Verpackung, Code	C an..17	C an..17	SA Sack	
1131	Codelliste, Code	C an..3	N	Not used	
3055	Verantwortliche Stelle für die Codepflege, Code	C an..3	N	Not used	
7064	Art der Verpackung	C an..35	C an..35		
7233	Verpackungsbezogene Informationen, Code	C an..3	C an..3		
C213	Anzahl und Art von Packstücken	C	C		
7224	Packstückemenge	C n..8	C n..8		
7065	Art der Verpackung, Code	C an..17	N	Not used	
1131	Codelliste, Code	C an..3	N	Not used	
3055	Verantwortliche Stelle für die Codepflege, Code	C an..3	N	Not used	
7064	Art der Verpackung	C an..35	N	Not used	
7233	Verpackungsbezogene Informationen, Code	C an..3	N	Not used	
C213	Anzahl und Art von Packstücken	C	N		
7224	Packstückemenge	C n..8	N	Not used	
7065	Art der Verpackung, Code	C an..17	N	Not used	
1131	Codelliste, Code	C an..3	N	Not used	
3055	Verantwortliche Stelle für die Codepflege, Code	C an..3	N	Not used	
7064	Art der Verpackung	C an..35	N	Not used	
7233	Verpackungsbezogene Informationen, Code	C an..3	N	Not used	

Bemerkung:

Beispiel:



Zähler	Nr	Bez	St	MaxWdh	Ebene	Name
0730		SG18 (1)	C	99	1	EQD-EQN-MEA-DIM-HAN-TMP-FTX-RFF-SG19
0740	56	EQD (1)	M	1	1	Einzelheiten zu Equipment

Standard			Implementation	
Bez	Name	St Format	St Format	Anwendung / Bemerkung
EQD				
8053	Equipment, Qualifier	M an..3	M an..3	CN Container
C237	Equipment, Identifikation	C	C	
8260	Equipment, Identifikation	C an..17	C an..17	
1131	Codeliste, Code	C an..3	C an..3	
3055	Verantwortliche Stelle für die Codepflege, Code	C an..3	C an..3	5 ISO (International Organization for Standardization) ZZZ Mutually defined (used for shipper's owned equipment)
3207	Ländersname, Code	C an..3	N	Not used
C224	Equipment, Größe und Typ	C	C	
8155	Equipment, Größe und Typ, Code	C an..10	C an..10	
1131	Codeliste, Code	C an..3	C an..3	
3055	Verantwortliche Stelle für die Codepflege, Code	C an..3	C an..3	
8154	Equipment, Größe und Typ	C an..35	C an..35	
8077	Bereitsteller von Equipment, Code	C an..3	C an..3	1 Shipper supplied 2 Carrier supplied
8249	Equipment-bezogene Aktivität, Code	C an..3	C an..3	
8169	Voll/Leer-Anzeiger, Code	C an..3	C an..3	4 Empty 5 Full

Bemerkung:

Beispiel:



Zähler	Nr	Bez	St	MaxWdh	Ebene	Name
0730		SG18 (1)	C	99	1	EQD-EQN-MEA-DIM-HAN-TMP-FTX-RFF-SG19
0750	57	EQN (1)	C	1	2	Anzahl der Einheiten

Standard			Implementation	
Bez	Name	St Format	St Format	Anwendung / Bemerkung
EQN				
C523	Anzahl der Einheiten	M	M	
6350	Anzahl der Einheiten	C n..15	C n..15	
6353	Einheit, Qualifier	C an..3	N	Not used

Bemerkung:

Beispiel:



Zähler	Nr	Bez	St	MaxWdh	Ebene	Name
0730		SG18 (1)	C	99	1	EQD-EQN-MEA-DIM-HAN-TMP-FTX-RFF-SG19
0770	58	MEA (1)	C	1	2	Maße und Gewichte

Standard			Implementation	
Bez	Name	St Format	St Format	Anwendung / Bemerkung
MEA				
6311	Meßwertattribut, Code	M an..3	M an..3	WT Weights
C502	Einzelheiten zu Maßangaben	C	C	
6313	Gemessene Dimension, Code	C an..3	C an..3	T Tare weight
6321	Signifikanz der Maßangabe, Code	C an..3	N	Not used
6155	Nicht-diskretes Maß, Code	C an..17	N	Not used
6154	Nicht-diskretes Maß	C an..70	N	Not used
C174	Maßwert/Bandbreite	C	C	
6411	Maßeinheit, Code	M an..3	M an..3	KGM kilogram
6314	Meßwert	C an..18	C an..18	
6162	Bereichsgrenze, untere	C n..18	N	Not used
6152	Bereichsgrenze, obere	C n..18	N	Not used
6432	Signifikante Stellen, Anzahl	C n..2	N	Not used
7383	Oberfläche oder Schicht, Code	C an..3	N	Not used

Bemerkung:

Beispiel:



Zähler	Nr	Bez	St	MaxWdh	Ebene	Name
0730		SG18 (1)	C	99	1	EQD-EQN-MEA-DIM-HAN-TMP-FTX-RFF-SG19
0780	59	DIM (1)	C	1	2	Abmessungen

Standard			Implementation	
Bez	Name	St Format	St Format	Anwendung / Bemerkung
DIM				
6145	Abmessungen, Qualifier	M an..3	M an..3	2 Package dimensions (including goods)
C211	Abmessungen	M	M	
6411	Maßeinheit, Code	M an..3	M an..3	MTR metre FOT foot
6168	Längenmaß	C n..15	C n..15	
6140	Breitenmaß	C n..15	C n..15	
6008	Höhenmaß	C n..15	C n..15	

Bemerkung:

Beispiel:



Zähler	Nr	Bez	St	MaxWdh	Ebene	Name
0730		SG18 (1)	C	99	1	EQD-EQN-MEA-DIM-HAN-TMP-FTX-RFF-SG19
0790	60	HAN (1)	C	1	2	Handhabungsvorschriften

Standard			Implementation	
Bez	Name	St Format	St Format	Anwendung / Bemerkung
HAN				
C524	Handhabungsanweisung	C	C	
4079	Handhabungsanweisungen, Code	C an..3	C an..3	
1131	Codelliste, Code	C an..3	C an..3	
3055	Verantwortliche Stelle für die Codepflege, Code	C an..3	C an..3	
4078	Handhabungsanweisung	C an..70	C an..70	
C218	Gefährlicher Stoff	C	N	
7419	Gefahrgutklasse, Code	C an..4	N	Not used
1131	Codelliste, Code	C an..3	N	Not used
3055	Verantwortliche Stelle für die Codepflege, Code	C an..3	N	Not used
7418	Gefahrgutklasse	C an..35	N	Not used

Bemerkung:**Beispiel:**



Zähler	Nr	Bez	St	MaxWdh	Ebene	Name
0730		SG18 (1)	C	99	1	EQD-EQN-MEA-DIM-HAN-TMP-FTX-RFF-SG19
0800	61	TMP (1)	C	1	2	Temperatur

Standard			Implementation	
Bez	Name	St Format	St Format	Anwendung / Bemerkung
TMP				
6245	Temperatur, Qualifier	M an..3	M an..3	2 Transport temperature
C239	Temperatureinstellung	C	C	
6246	Temperatur	C n..15	C n..15	
6411	Maßeinheit, Code	C an..3	C an..3	CEL degree Celsius

Bemerkung:

Beispiel:



Zähler	Nr	Bez	St	MaxWdh	Ebene	Name
0730		SG18 (1)	C	99	1	EQD-EQN-MEA-DIM-HAN-TMP-FTX-RFF-SG19
0820	62	FTX (1)	C	1	2	Freier Text

Standard			Implementation	
Bez	Name	St Format	St Format	Anwendung / Bemerkung
FTX				
4451	Textbezug, Qualifier	M an..3	M an..3	AAI General information
4453	Textfunktion, Code	C an..3	C an..3	
C107	Text-Referenz	C	C	
4441	Freier Text, Code	M an..17	M an..17	
1131	Codelliste, Code	C an..3	N	Not used
3055	Verantwortliche Stelle für die Codepflege, Code	C an..3	N	Not used
C108	Text	C	C	
4440	Freier Text	M an..512	M an..512	
4440	Freier Text	C an..512	C an..512	
4440	Freier Text	C an..512	C an..512	
4440	Freier Text	C an..512	C an..512	
4440	Freier Text	C an..512	C an..512	
3453	Sprachename, Code	C an..3	C an..3	EN English DE German FR French
4447	Textformat, Code	C an..3	N	Not used

Bemerkung:

Beispiel:



Zähler	Nr	Bez	St	MaxWdh	Ebene	Name
0730		SG18 (1)	C	99	1	EQD-EQN-MEA-DIM-HAN-TMP-FTX-RFF-SG19
0820	63	FTX (2)	C	1	2	Freier Text

Standard			Implementation	
Bez	Name	St Format	St Format	Anwendung / Bemerkung
FTX				
4451	Textbezug, Qualifier	M an..3	M an..3	TDI Transport details remarks
4453	Textfunktion, Code	C an..3	C an..3	
C107	Text-Referenz	C	C	
4441	Freier Text, Code	M an..17	M an..17	
1131	Codeliste, Code	C an..3	N	Not used
3055	Verantwortliche Stelle für die Codepflege, Code	C an..3	N	Not used
C108	Text	C	N	
4440	Freier Text	M an..512	N	Not used
4440	Freier Text	C an..512	N	Not used
4440	Freier Text	C an..512	N	Not used
4440	Freier Text	C an..512	N	Not used
4440	Freier Text	C an..512	N	Not used
3453	Sprachenname, Code	C an..3	N	Not used
4447	Textformat, Code	C an..3	N	Not used

Bemerkung:

Beispiel:



Zähler	Nr	Bez	St	MaxWdh	Ebene	Name
0730		SG18 (1)	C	99	1	EQD-EQN-MEA-DIM-HAN-TMP-FTX-RFF-SG19
0820	64	FTX (3)	C	1	2	Freier Text

Standard			Implementation	
Bez	Name	St Format	St Format	Anwendung / Bemerkung
FTX				
4451	Textbezug, Qualifier	M an..3	M an..3	AAI General information HAN Handling instructions
4453	Textfunktion, Code	C an..3	C an..3	
C107	Text-Referenz	C	C	
4441	Freier Text, Code	M an..17	M an..17	
1131	Codeliste, Code	C an..3	N	Not used
3055	Verantwortliche Stelle für die Codepflege, Code	C an..3	N	Not used
C108	Text	C	C	
4440	Freier Text	M an..512	M an..512	
4440	Freier Text	C an..512	N	Not used
4440	Freier Text	C an..512	N	Not used
4440	Freier Text	C an..512	N	Not used
4440	Freier Text	C an..512	N	Not used
3453	Sprachename, Code	C an..3	N	Not used
4447	Textformat, Code	C an..3	N	Not used

Bemerkung:

Beispiel:



Zähler	Nr	Bez	St	MaxWdh	Ebene	Name
0730		SG18 (1)	C	99	1	EQD-EQN-MEA-DIM-HAN-TMP-FTX-RFF-SG19
0830	65	RFF (1)	C	1	2	Referenzangaben

Standard			Implementation	
Bez	Name	St Format	St Format	Anwendung / Bemerkung
RFF				
C506	Referenz	M	M	
1153	Referenz, Qualifier	M an..3	M an..3	ATY Transport equipment release order reference
1154	Referenz, Identifikation	C an..35	C an..35	
1156	Zeilennummer	C an..6	N	Not used
4000	Referenzversion, Identifikation	C an..35	N	Not used
1060	Revisionsnummer	C an..6	N	Not used

Bemerkung:

Beispiel:



Zähler	Nr	Bez	St	MaxWdh	Ebene	Name
0730		SG18 (1)	C	99	1	EQD-EQN-MEA-DIM-HAN-TMP-FTX-RFF-SG19
0830	66	RFF (2)	C	1	2	Referenzangaben

Standard			Implementation	
Bez	Name	St Format	St Format	Anwendung / Bemerkung
RFF				
C506	Referenz	M	M	
1153	Referenz, Qualifier	M an..3	M an..3	AEL Delivery number (transport)
1154	Referenz, Identifikation	C an..35	C an..35	
1156	Zeilennummer	C an..6	N	Not used
4000	Referenzversion, Identifikation	C an..35	N	Not used
1060	Revisionsnummer	C an..6	N	Not used

Bemerkung:

Beispiel:



Zähler	Nr	Bez	St	MaxWdh	Ebene	Name
0730		SG18 (1)	C	99	1	EQD-EQN-MEA-DIM-HAN-TMP-FTX-RFF-SG19
0830	67	RFF (3)	C	9	2	Referenzangaben

Standard			Implementation	
Bez	Name	St Format	St Format	Anwendung / Bemerkung
RFF				
C506	Referenz	M	M	
1153	Referenz, Qualifier	M an..3	M an..3	SQ Equipment sequence number
1154	Referenz, Identifikation	C an..35	C an..35	
1156	Zeilennummer	C an..6	N	Not used
4000	Referenzversion, Identifikation	C an..35	N	Not used
1060	Revisionsnummer	C an..6	N	Not used

Bemerkung:

Beispiel:



Zähler	Nr	Bez	St	MaxWdh	Ebene	Name
0730		SG18 (1)	C	99	1	EQD-EQN-MEA-DIM-HAN-TMP-FTX-RFF-SG19
0840		SG19 (1)	C	2	2	NAD-DTM
0850	68	NAD (1)	M	1	2	Name und Anschrift

Standard			Implementation	
Bez	Name	St Format	St Format	Anwendung / Bemerkung
NAD				
3035	Beteiligter, Qualifier	M an..3	M an..3	CK Empty equipment despatch party
C082	Identifikation des Beteiligten	C	C	
3039	Beteiligter, Identifikation	M an..35	M an..35	
1131	Codeliste, Code	C an..3	N	Not used
3055	Verantwortliche Stelle für die Codepflege, Code	C an..3	N	Not used
C058	Name und Anschrift	C	C	
3124	Zeile für Name und Anschrift	M an..35	M an..35	
3124	Zeile für Name und Anschrift	C an..35	C an..35	
3124	Zeile für Name und Anschrift	C an..35	C an..35	
3124	Zeile für Name und Anschrift	C an..35	C an..35	
3124	Zeile für Name und Anschrift	C an..35	C an..35	
C080	Name des Beteiligten	C	C	
3036	Beteiligter	M an..35	M an..35	
3036	Beteiligter	C an..35	C an..35	
3036	Beteiligter	C an..35	C an..35	
3036	Beteiligter	C an..35	C an..35	
3036	Beteiligter	C an..35	C an..35	
3045	Format für den Namen des Beteiligten, Code	C an..3	C an..3	
C059	Straße	C	C	
3042	Straße und Hausnummer oder Postfach	M an..35	M an..35	
3042	Straße und Hausnummer oder Postfach	C an..35	C an..35	
3042	Straße und Hausnummer oder Postfach	C an..35	C an..35	
3042	Straße und Hausnummer oder Postfach	C an..35	C an..35	
3164	Ort	C an..35	C an..35	
C819	Region/Bundesland, Einzelheiten	C	C	
3229	Name einer Region/eines Bundeslandes, Code	C an..9	C an..9	
1131	Codeliste, Code	C an..3	C an..3	
3055	Verantwortliche Stelle für die Codepflege, Code	C an..3	C an..3	
3228	Region/Bundesland	C an..35	C an..35	
3251	Postleitzahl, Code	C an..17	C an..17	
3207	Ländernamen, Code	C an..3	C an..3	DE GERMANY

Bemerkung:

Beispiel:



Zähler	Nr	Bez	St	MaxWdh	Ebene	Name
0730		SG18 (1)	C	99	1	EQD-EQN-MEA-DIM-HAN-TMP-FTX-RFF-SG19
0840		SG19 (1)	C	2	2	NAD-DTM
0860	69	DTM (1)	C	1	3	Datum/Uhrzeit/Zeitspanne

Standard			Implementation	
Bez	Name	St Format	St Format	Anwendung / Bemerkung
DTM				
C507	Datum/Uhrzeit/Zeitspanne	M	M	
2005	Datums- oder Uhrzeits- oder Zeitspannen-Funktion, Qualifier	M an..3	M an..3	44 Availability
2380	Datum oder Uhrzeit oder Zeitspanne, Wert	C an..35	C an..35	
2379	Datums- oder Uhrzeit- oder Zeitspannen-Format, Code	C an..3	C an..3	203 CCYYMMDDHHMM

Bemerkung:

Beispiel:



Zähler	Nr	Bez	St	MaxWdh	Ebene	Name
0730		SG18 (1)	C	99	1	EQD-EQN-MEA-DIM-HAN-TMP-FTX-RFF-SG19
0840		SG19 (2)	C	2	2	NAD-DTM
0850	70	NAD (1)	M	1	2	Name und Anschrift

Standard			Implementation	
Bez	Name	St Format	St Format	Anwendung / Bemerkung
NAD				
3035	Beteiligter, Qualifier	M an..3	M an..3	TR Terminal operator
C082	Identifikation des Beteiligten	C	C	
3039	Beteiligter, Identifikation	M an..35	M an..35	
1131	Codeliste, Code	C an..3	N	Not used
3055	Verantwortliche Stelle für die Codepflege, Code	C an..3	N	Not used
C058	Name und Anschrift	C	C	
3124	Zeile für Name und Anschrift	M an..35	M an..35	
3124	Zeile für Name und Anschrift	C an..35	C an..35	
3124	Zeile für Name und Anschrift	C an..35	C an..35	
3124	Zeile für Name und Anschrift	C an..35	C an..35	
3124	Zeile für Name und Anschrift	C an..35	C an..35	
C080	Name des Beteiligten	C	C	
3036	Beteiligter	M an..35	M an..35	
3036	Beteiligter	C an..35	C an..35	
3036	Beteiligter	C an..35	C an..35	
3036	Beteiligter	C an..35	C an..35	
3036	Beteiligter	C an..35	C an..35	
3045	Format für den Namen des Beteiligten, Code	C an..3	C an..3	
C059	Straße	C	C	
3042	Straße und Hausnummer oder Postfach	M an..35	M an..35	
3042	Straße und Hausnummer oder Postfach	C an..35	C an..35	
3042	Straße und Hausnummer oder Postfach	C an..35	C an..35	
3042	Straße und Hausnummer oder Postfach	C an..35	C an..35	
3164	Ort	C an..35	C an..35	
C819	Region/Bundesland, Einzelheiten	C	C	
3229	Name einer Region/eines Bundeslandes, Code	C an..9	C an..9	
1131	Codeliste, Code	C an..3	C an..3	
3055	Verantwortliche Stelle für die Codepflege, Code	C an..3	C an..3	
3228	Region/Bundesland	C an..35	C an..35	
3251	Postleitzahl, Code	C an..17	C an..17	
3207	Ländernamen, Code	C an..3	C an..3	DE GERMANY

Bemerkung:

Beispiel:



Zähler	Nr	Bez	St	MaxWdh	Ebene	Name
0730		SG18 (1)	C	99	1	EQD-EQN-MEA-DIM-HAN-TMP-FTX-RFF-SG19
0840		SG19 (2)	C	2	2	NAD-DTM
0860	71	DTM (1)	C	1	3	Datum/Uhrzeit/Zeitspanne

Standard			Implementation	
Bez	Name	St Format	St Format	Anwendung / Bemerkung
DTM				
C507	Datum/Uhrzeit/Zeitspanne	M	M	
2005	Datums- oder Uhrzeits- oder Zeitspannen-Funktion, Qualifier	M an..3	M an..3	180 Closing date/time
2380	Datum oder Uhrzeit oder Zeitspanne, Wert	C an..35	C an..35	
2379	Datums- oder Uhrzeit- oder Zeitspannen-Format, Code	C an..3	C an..3	203 CCYYMMDDHHMM 201 YYMMDDHHMM

Bemerkung:**Beispiel:**



Zähler	Nr	Bez	St	MaxWdh	Ebene	Name
0930	72	UNT (1)	M	1	0	Nachrichten-Endesegment

Standard			Implementation	
Bez	Name	St Format	St Format	Anwendung / Bemerkung
UNT				
0074	Number of segments in the message	M n..6	M n..6	
0062	Message reference number	M an..14	M an..14	

Bemerkung:

Beispiel:



Zähler	Nr	Bez	St	MaxWdh	Ebene	Name
--------	----	-----	----	--------	-------	------

0000 73 **UNE** (1) C 1 0 Functional group trailer

Standard			Implementation	
Bez	Name	St Format	St Format	Anwendung / Bemerkung
UNE				
0060	Number of messages	M n..6	M n..6	
0048	Functional group reference number	M an..14	M an..14	

Bemerkung:

Beispiel:



Zähler	Nr	Bez	St	MaxWdh	Ebene	Name
--------	----	-----	----	--------	-------	------

0000 74 **UNZ** (1) M 1 0 Interchange trailer

Standard			Implementation	
Bez	Name	St Format	St Format	Anwendung / Bemerkung
UNZ				
0036	Interchange control count	M n..6	M n..6	
0020	Interchange control reference	M an..14	M an..14	

Bemerkung:

Beispiel: